

FÜGGELÉK A RADIOSHIELD SZÉRIA FIX HELYEN LÉVŐ ADÓ-VEVŐ EGYSÉGEIHEZ

| Dip-Kapcsoló S3 | | | | | Funkció mód beállításai |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Mód | Leírás |
| ON | ON | OFF | OFF | 1 | Alacsony energiafelhasználás: kommunikációs mód külön rádiócsatornák használatával az interferencia elkerülése érdekében - 1. csatorna biztonsági eszközökhöz a firmware V3.0 vagy újabb verziójával. |
| ON | ON | ON | OFF | 2 | Alacsony energiafelhasználás: kommunikációs mód külön rádiócsatornákkal az interferencia elkerülése érdekében - 2. csatorna biztonsági eszközökhöz a firmware V3.0 vagy újabb verziójával. |
| ON | ON | OFF | ON | 3 | Alacsony energiafelhasználás: kommunikációs mód külön rádiócsatornákkal az interferencia elkerülése érdekében - 3. csatorna biztonsági eszközökhöz a firmware V3.0 vagy újabb verziójával. |
| OFF | OFF | OFF | OFF | 4 | Adás : A fix egység 30 másodpercenként ellenőrzi az adóvevő felület állapotát. Ha egy vagy több biztonsági eszközről nem érkezik válasz, akkor a rendszer "riasztásként" állítja be állapotát. |
| OFF | OFF | ON | OFF | 5 | Adás: Ugyanaz, mint a 4. mód, de a V2.0 vagy újabb verziójú firmware-kkel ellátott biztonsági berendezésekből áll. |
| ON | OFF | OFF | OFF | 6 | Ellenőrzött terhelések: A fix egység ellenőrzi a biztonsági eszközök állapotát, amikor a vezérlés kéri. Csak fotocella biztonsági eszközökhöz. |
| ON | OFF | ON | OFF | 7 | Ellenőrzött terhelések: Ugyanaz, mint a 6. mód, de kompatibilisek a biztonsági élvédő eszközökkel. |
| ON | OFF | OFF | ON | 8 | Ellenőrzött terhelések: Ugyanaz, mint a 7-es üzemmód, de a kezelőfelület a vezérlés kontrollált terheléskimenetén keresztül működik. Ez az üzemmód támogatja az akkumulátoros működést is. |
| OFF | ON | OFF | OFF | 9 | Figyelmeztető lámpák: A fix egység minden alkalommal ellenőrzi a biztonsági eszköz állapotát, amikor a figyelmeztető lámpa kimenet a vezérlésen kigyullad. |

FIGYELEM: ez a kiegészítő függelék új működési lehetőségeket nyújt a vezetékek nélküli biztonsági élnek és fotocellának a radioshield rendszerekben belül. A funkciók a fix helyhez kötött adó-vevő egység S3 dip-kapcsolóval választható ki. A kiegészítés a következő használati utasításokra érvényes:

ZVL557.00 SAFECDR4
ZVL549.00 SAFECDR8
ZVL532.01 SAFEPRC4
ZVL526.01 SAFEPRC8

Safe Home Kft. Kapuautomatizálási Nagykereskedés
1108 Budapest Kozma u. 4. Tel.: +36 1.264.2540 Fax.: +36 1.264.2541
E-mail: safehome@safehome.eu Web: www.safehome.eu